

SYMETRIC



roundabout

# エクストラ解説書

---

3キャリア絵文字変換シート

第1版

最終更新日 2011/5/16

## 目次

設定ファイルの変更について .....	4
第 1 章 3キャリア絵文字変換シート .....	5

## 改訂履歴

版数	発行日	改訂内容
第 1 版	2011 年 5 月 16 日	初版発行

## 設定ファイルの変更について

---

3キャリア絵文字変換シートを正しく使用するには、ラウンドアバウト設定ファイルの編集が必要になります。

3キャリア絵文字変換シートを適用したいパス以下に、独自絵文字変換シートを適用する設定を roundabout-vhost.conf に行う必要があります。

尚、ここでは DocumentRoot を /usr/local/apache2/htdocs/ とします。

■ roundabout-vhost.conf の <IfModule mod\_ralc.c> ~ </IfModule> 内の RALCGlyphConversionSheetFile ディレクティブの設定を、以下のように設定してください。

設定箇所:

```
#for Extras
#
<Location "/">
    RALCConversionSheetFile /var/roundabout/conf/conversion.csv
    RALCGlyphConversionSheetFile
    /usr/local/apache2/htdocs/extra/05_full_glyph_conversion/full-glyph-conversion.csv
#</Location>
```

※設定全般に関する詳細は Apache 設定リファレンスを参照ください。

※「RALCSourceEncoding UTF-8 both」としている場合は full-glyph-conversion-utf8.csv をご利用ください。

設定変更後、Apache を再起動してください。

## 第1章 3キャリア絵文字変換シート

---

3キャリア絵文字変換シートが full-glyph-conversion.csv です。HTML にドコモ用・au 用・ソフトバンク用  
どのキャリアの絵文字が記述されていても、機種に応じた絵文字が表示されるように変換ルールを記  
述している変換シートです。

下記のような場合、3キャリア絵文字変換シートを使わないとiモード端末で見たときの au 絵文字が正  
しく表示されません。

HTML 例:

```
本日のお天気
```

ブラウザ表示:

本日のお天気

しかし、3キャリア絵文字変換シートを使うと下記のようになります。

HTML 例:

```
本日のお天気
```

変換後 HTML:

```
本日のお天気&#xe63e;
```

ブラウザ表示:

本日のお天気☀️

---